# 产品说明书

200W 四口氮化镓快充充电器

套装 | Model: X764

## 连接示意图




提示：

- 为保证使用安全，若长期不使用，请断开充电器与电源插座的连接。
- 所示图片仅供参考。请以实际产品为准。

## 功率分配

### 单口充电




### 双口充电




### 三口充电




### 四口充电




## 包装清单

| | |
|---|---|
| 200W 四口氮化镓快充充电器 | ×1 |
| 快充线 | ×1 |

## 产品参数

| 200W 四口氮化镓快充充电器 | |
|---|---|
| 输入 | 100-240V~ 50/60Hz 3.0A Max |
| USB-C1 输出 | 5.0V⎓3.0A/9.0V⎓3.0A/12.0V⎓3.0A/15.0V⎓3.0A/20.0V⎓5.0A/28.0V⎓5.0A 140.0W Max |
| USB-C2 输出 | 5.0V⎓3.0A/9.0V⎓3.0A/12.0V⎓3.0A/15.0V⎓3.0A/20.0V⎓5.0A 100W Max |
| USB-C3 输出 | 5.0V⎓3.0A/9.0V⎓3.0A/12.0V⎓2.5A 30.0W Max |
| USB-A 输出 | 5.0V⎓3.0A/9.0V⎓2.0A/12.0V⎓1.5A/10.0V⎓2.25A 22.5W Max |
| 输出总功率 | 200.0W Max |
| 快充线 | |
| 接 口 | USB-C |
| 电 流 | 5.0A Max |
| 功 率 | 240.0W Max |
| 线 长 | 1.5m |

数据均为绿联实验室测定值，但因客观环境改变，数据会略有偏差。
因产品迭代升级，参数及配件信息请以实物为准。

## 服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持，我们始终致力于提供优质的服务和产品。
为确保您的问题能得到及时解答，建议您**优先联系购买平台的在线客服**。

关注绿联微信公众号

联系方式：0755-28066995 转 1
官方网址：www.lulian.cn
公司邮箱：support@ugreen.com